
WYKONANIE INSTALACJI:
1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI (KORYTARZE) UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH. PRZY ZEJŚCIACH INSTALACJI DO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO ORAZ W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH, INSTALACJE UKŁADAĆ POD TYNKIEM W RURKACH OCHRONNYCH NP. RVKL, Z OSPRZĘTEM P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIOWĄ WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J O PRZEKROJU ŻYŁ 1,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA ŁĄCZNIKÓW: h=1,3m
6. NA KAŻDEJ KONDYGNACJI WYKONAĆ UZIEMIAJĄCY ZACISK PE (NP.DEHN), DO KTÓREGO NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY INSTALACJI I URZĄDZEŃ.
7. ZASILANIE DLA PRZYCISKÓW POŻAROWYCH GWP/1-2-3 WYKONAĆ KABLEM HDGS 3X1,5MM2 PH90.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

F1 PXF Lighting FINESTRA LED 4000K
FR1 PXF Lighting FINESTRA LED RING 4000K
K1 PXF Lighting VIP KINKIET IP44 LED 4000K
B1 PXF Lighting BARI ECO LED 4000K
H1 PXF Lighting FIBRA LED IP66 4000K
L1 PXF Lighting FUZO LINIA LED 4000K
M1 PXF Lighting MONZA LED PAR 4000K
T1 PXF Lighting TORINO LED 4000K
V1 PXF Lighting VIP LED 4000K
V2 PXF Lighting VIP LED IP44 4000K
EW2 PXF Lighting ONTEC S W1 COLD
Z1 PXF Lighting TUBO KINKIET IP65 LED

Oprawy awaryjne
AW1 ONTEC R M2
AW2 ONTEC R C1
AW1 iTECH M2
EW2 ONTEC S W1 COLD
EW1 ONTEC S M1
EW2 ONTEC G E1B

Oznaczenia
GWP (1-2-3) ppoż - główny wyłącznik pożarowy budynku (przycisk ppoż 1-2-3)
TG - tablica główna zasilania budynku - parter
TR1- tablica rozdzielcza nr1 - parter
TR2- tablica rozdzielcza nr2 - parter
TR3- tablica rozdzielcza nr3 - piętro
TR4- tablica rozdzielcza nr4 - piętro
TKL-W - tablica zasilania klimatyzacji i wentylacji - piętro
GPD - główny punkt dystrybucyjny (szafa krosownicza) - piętro
TR1/O/4 - tablica bezpiecznikowa*/ nr obwodu*/*

Legenda
Legenda opraw oświetleniowych w opisie projektowym.
łącznik oświetlenia 1-biegunowy p/t h=1,3m od posadzki,
łącznik bistabilny 1-biegunowy IP20 p/t, h=1,3m od posadzki,
łącznik oświetlenia 1-biegunowy bryzgoszczelny p/t h=1,3m od posadzki,
łącznik oświetlenia 2-biegunowy p/t, h=1,3m od posadzki,
łącznik oświetlenia 2-biegunowy bryzgoszczelny p/t h=1,3m od posadzki,
łącznik schodowy p/t, h=1,3m od posadzki,
łącznik schodowy bryzgoszczelny p/t, h=1,3m od posadzki,
łącznik krzyżowy p/t, h=1,3m od posadzki,
czujnik obecności/ruchu 360° IP44 ,sufitowy
wypust do oświetlenia
wentylator kanałowy SILENT
PION ELEKTRYCZNY
PION TELETECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2,
42-208 Częstochowa
792-47-59-22

INWESTOR:
FUNDACJA OCZAMI BRATA
KRS: 0000494434, NIP: 5732848117
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2,
42-208 Częstochowa

TEMAT: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ:
- BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY;
- BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OBIEKT: kat. I oraz kat. XVI, XVII

ADRES: ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394

RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Pomorski — nr up. SLK/6014/PWBE/15

SPRAWDZIŁ: inż. Stanisław Hamara — nr up. TO-III/83861/18/76

RYS.: IE-01 | skala: 1:100 | format: A2 | data: VIII 2019 | faza: PB | branża: ELEKTRYCZNA